

Dispositif de Terminaison Intérieure Optique (DTIo)



les + techniques


- Capacité de 1 à 4 fibres optiques 900 µm.
- Jusqu'à 4 raccords standards SC/APC Simplex.
- Rayon de courbure contrôlé de 15 mm minimum.
- Arrivée du câble par tous les côtés et par l'arrière.
- Compact (L 80 x l 80 x H 28 mm).
- Livré avec pigtaills ou pré-câblé.
- Livré en carton dévidoir.



DTIo équipé



DTIo pré-câblé



utilisation

Le dispositif de terminaison intérieure optique (DTIo) est une prise terminale pour les réseaux FTTH qui permet le raccordement de 1 à 4 fibres optiques 900 µm.

Il sert de point d'interface entre le câble d'abonné et le cordon d'abonné.

Pouvant s'installer sur un rail DIN 35 mm dans un tableau de communication, sur un mur ou sur une boîte d'encastrement, la prise assure un maintien protégé des raccords.




Le DTIo permet un lovage de fibre sur 2 niveaux indépendants ainsi que le placement de protections thermo-rétractables.

description

- La prise se fixe sur un rail DIN 35 mm ou sur le mur.
- Le DTIo est de couleur blanche.
- La résistance à la traction sur le câble est de 5 daN et le rayon de courbure est 20 mm.
- En version pré-câblé, le DTIo est livré dans une boîte carton faisant office de dérouleur pour le câble fibre optique.

Platine de fixation

Cassette



Capot

caractéristiques détaillées

Selon les modèles :

- **DTIo équipé** :
 - 1, 2 ou 4 raccords SC/APC,
 - 1, 2 ou 4 pigtaills SC/APC.
- **DTIo précâblé** :
 - 1, 2 ou 4 raccords SC/APC,
 - 1 câble 1, 2 ou 4 fibres optiques enroulé dans un dévidoir et pourvu à une extrémité de connecteurs SC/APC raccordés dans le DTIo.

références

Code	Désignation	Unité de vente
DTIo équipé		
N220	DTIo 1 FO ÉQUIPÉ	1
N221	DTIo 2 FO ÉQUIPÉ	1
N222	DTIo 4 FO ÉQUIPÉ	1
DTIo précâblé <i>Pour raccordement au PBO</i>		
N223	DTIo 1 FO CÂBLE 20 m	1
N224	DTIo 2 FO CÂBLE 20 m	1
N225	DTIo 4 FO CÂBLE 20 m	1
N226	DTIo 1 FO CÂBLE 30 m	1
N227	DTIo 2 FO CÂBLE 30 m	1
N228	DTIo 4 FO CÂBLE 30 m	1
N235	DTIo 1 FO CÂBLE 50 m	1
N236	DTIo 2 FO CÂBLE 50 m	1
N237	DTIo 4 FO CÂBLE 50 m	1

accessoire



La prise box FTTH permet de prolonger le lien optique dans le logement lorsque la box fibre optique est placée dans une des pièces du logement.

Code	Désignation	Unité de vente
Q182	PRISE BOX FTTH + JARRETIÈRE	1